

## ZQ511/ZQ521 Mobil Yazıcılar

### En zorlu ortamlarda olağanüstü dayanıklılık ve güvenilirlik

Zebra'nın ZQ500™ Serisi artık daha dayanıklı. Premium ZQ511™ ve ZQ521™ yazıcılar - RFID modeller mevcut: çeşitli sektörlerdeki uygulamalara uygun sınıfının en iyisi dayanıklı mobil yazdırma sunar. En üstün dayanıklılık. Tüm zorlu iç ve dış mekan ortamları için tasarlanan bu yazıcılar, mobil iş yerlerinde yaygın olan düşmelere, yuvarlanmalara, kazalara ve zorlu çevre şartlarına karşı dayanıklıdır. İlave özellikler, gelişmiş dayanıklılık ve ordu sınıfı tasarıma sahip bu yazıcı sizin kadar sıkı çalışır.



### Her Şeyi Yazdırın: Fişler, RFID etiketler ve Kaplamasız medyalar

3" (72 mm) ve 4" (104 mm) yazıcı genişliğinde istek üzerine fiş yazdırma için optimize edilen ZQ511 ve ZQ521 yazıcıları ile UHF RFID etiketler dahil tüm izlenebilirlik ihtiyaçlarınız için gereken çok farklı etiketleri yazdırın. Zebra'nın benzersiz geniş kapsamlı RFID portföyü hataları azaltmanızı ve hareket halindeyken RFID etiketlerini yazdırmanızı ve kodlamanızı sağlayan mobil yazıcılara sahip tek portföydür.

### Dayanıklı. Güvenilir. Dayanıklı Tasarlandı.

#### Piyasadaki En Sağlam Yazıcılar

Zorlu kullanımlara dayanıklı bir mobil yazıcıya ihtiyacınız var. Düşme ve sarsılmalar açısından MIL-STD 810G standartlarına uygun ve IEC68-2-32 yuvarlanma dayanıklılık özelliği için 3.3' (1M) mesafeden 1300 kez test edilen ZQ511 ve ZQ521 yazıcıları ortalama mobil yazıcılardan çok daha dayanıklıdır. Koruyucu kılıf gerektirmeyen IP54 derecesi ile kutudan çıktığı anda katı ve sıvı sızıntısına karşı korumaya sahip. Eğer bu, mobil yazıcıların ultra dayanıklı olduğuna sizi ikna etmek için yeterli değilse, size aynı zamanda standart düşme testini 201 cm'den (6,6 fit) 405 cm'e (10 fit) yükselten ve IP derecesini IP65'e çıkaran opsiyonel sert kılıf sunuyoruz.

#### Uzun Ömürlü

Yeni üst kalıplama kullanım ömrünü uzatır ve ZQ500 Serisi yazıcının kullanım ömrü boyunca iyi görünmesini sağlar.



En zorlu görevler için sağlam, güvenilir mobil baskı.  
Daha fazla bilgi için [www.zebra.com/zq500](http://www.zebra.com/zq500) adresine ya da  
[www.zebra.com/contact](http://www.zebra.com/contact) adresindeki global iletişim rehberimize bakın

## Hareket Halindeyken Güç, İşlevsellik ve Birinci Sınıf Performans

### Kaplamasız Medyanın Tüm Avantajlarından Yararlanın.

Kaplamasız baskı ile atıkları azaltın ve şirketinizin doğa dostu girişimini geliştirin. Kaplamasız medya ile personeliniz atıkların imhasına daha az zaman harcar, üstlendiğiniz görevlere daha fazla zaman ayırır ve personel üretkenliğini artırır. Ruloda daha fazla etiket olduğundan, taşınması gereken medya rulosu sayısı ve medya rulo değişimleri daha azdır.

### Yazdırma Kalitenizi ve Gücünü Optimize Edin

Tutarlı olağanüstü baskı kalitesi ve performans çok önemli. Yeni yazıcı kafası, baskı mekanizması, işlemci ve ilave bellek bunu sağlıyor.

ZQ500 Serisinin iki Bluetooth bağlantı kanalıyla çalışanlarınızın görevi aksatmasının ve programın gerisinde kalmasını önleyin. Bir kanaldan yazıcıya baskı işleri gönderin, diğer kanaldan cihaz yönetimi gibi ilave fonksiyonları gerçekleştirin.

“Taslak mod” özelliği ile sadece yazı içeren baskılarda baskı hızını artırın (dakikada 12,5 cm ve üzeri). En kaliteli baskılar için gereken gücü sunan Zebra'nın patentli Power Smart Baskı Teknolojisi™ ile tek şarjla daha fazla iş yapın. Artırılmış sıcaklık toleransı ile soğuk ve sıcak havalarda bile tutarlı ve son derece net baskı kalitesine sahip olun.

### Daha Fazlasını Yapmaları İçin Ekibinize Güç Sağlayın

ZQ511 ve ZQ521 yazıcıların yüksek kapasiteli 3250 mAh PowerPrecision+ pili en uzun vardiyalarda bile ekibinize güç sunar. Kullanılmadığı zamanlarda uyku moduna geçerek pil ömrünü koruyan bu yazıcı, baskı işi gönderilince otomatik olarak uyanır.

### Her Yerde Bağlantılı Kalın

802.11ac Wi-Fi ve en son güvenlik protokolleri ve Bluetooth Classic ve Düşük Enerji sayesinde, personeliniz çok hızlı ve güvenli bağlantılara sahip olur. İkili radyo ile 802.11ac ve Bluetooth'u eş zamanlı çalıştırarak ilave bağlantı sunun.

## Kullanımı ve Yönetimi Kolay

### Kılavuz Gerekmez

ZQ500 Serisi yazıcılar herkesin kullanabileceği şekilde tasarlandı. Basit kullanıcı arayüzü, hatalı yazıcı ayar değişikliklerini önler. Büyük düğmeler ise eldivenli eller ve parmakların hatasız çalışmasını destekler. Kolay medya yükleme özelliği sarf malzeme değiştirmeye harcanan zamanı ortadan kaldırır.

### Yönetimi Kolay

Zebra'nın güçlü Print DNA üretkenlik, yönetim, geliştirme ve izlenebilirlik araç seti ile yazdırma özelliklerinizi yeni bir seviyeye çıkarın. Çözümlerimiz yazıcıları içeriden dönüştürür; Print DNA yazıcılarınızı dünyanın neresinde olursanız olun kolayca yapılandırmanızı, yönetmenizi ve bakımını yapmanızı sağlar. Yazıcıları gerçek zamanlı analiz edin, işlemleri otomatik halledin, güvenlik ayarlarını yönetin ve daha fazlasını yapın.

Zebra'nın Bluetooth Yönetimi ile tesisinizin içindeki ve dışındaki ZQ500 Serisi Bluetooth yazıcılarınızı izleme ve yönetme gücüne sahip olun. Ağ geçidi olarak SOTI® MobiControl® veya Zebra'nın Printer Profile Manager Enterprise'ı ve Android mobil bilgisayar kullanın ve yazıcı ayarlarını yönetin, durumlarını gerçek zamanlı izleyin, yazıcılardan içerik indirin ve geri gönderin ve işletim sistemini güncelleyin.

## Sarf Malzemeleri, Servis ve Destek

### Zebra Onaylı Sarf Malzemeleri

Baskı sarf malzemeleri tedarik zincirindeki varlıkların dijital sesi olur. Kuruluşunuzdaki kritik operasyon verilerini dağıtarak işlerin sorunsuz yürütülmesini sağlamaları konusunda bu sarf malzemelerine güvenin. Yazıcı sarf malzemelerinizde sorun çıkarsa işlemler aksar, üretkenlik ve verimlilik zarar görür ve maliyetler artar. Bu nedenle, Zebra yazıcınızda tutarlı, optimum performans ve sizin için de iç huzuru sağlamak üzere kendi etiket ve fiş kağıtlarımızı tasarlar, üretir ve titizlikle ön testlere tabi tutarız. Sektör lideri kalite, hizmet ve termal baskı uzmanlığı için Zebra Onaylı Sarf Malzemelerini seçin.

### Hizmetleri Kullanarak Çalışma Süresini, İş Operasyonlarını ve Yazıcı İzlenebilirliğini En Üst Düzeye Çıkarın

Müşterilerinize daha iyi hizmet sunmak ve operasyonel verimliliği artırmak için Zebra yazıcılara yatırım yapın. Şimdi Zebra OneCare ile öngörülebilir performansa sahip olabilir ve bütçeye girmeyen onarım masraflarını ortadan kaldırabilirsiniz. Doğrudan Zebra'dan benzersiz teknik destek almanın yanı sıra, kaza sonucu meydana gelen hasar ve tanımlı onarım teslim sürelerini de içeren kapsamlı onarım hizmetlerine sahip olun. Zebra'nın İzlenebilirlik Hizmetleri, yazıcı kullanılabilirliğini artırmak ve iş akışlarınızda kullanımı optimize etmek için ihtiyaç duyduğunuz gerçek zamanlı bilgileri sunar.

### Kafanız Daha Rahat

ZQ511 ve ZQ521 yazıcılarının iki yıllık standart garantisi ile korumanızı artırın ve alışverişinizi daha iyi bir yatırıma dönüştürün.

## Aksesuarlarla İşi Kolaylaştırın

Ekibinizi işleri kolaylaştıran aksesuarlarla donatarak daha fazlasını yapmalarını sağlayın. Güç ve şarj etme, araca monte ve koruma seçenekleri, kızaklar ve ZQ500 Serisindeki diğer tüm aksesuarlar için Zebra.com adresindeki Mobil Yazıcı Aksesuar Kılavuzunu inceleyin.

### Aksesuarlar

#### AC Adaptörü



Yazıcının PowerPrecision+ pilini yazıcı içindeyken şarj etmek için, AC adaptörünü ZQ500 Serisi yazıcınıza ve prize takın. Yazıcı, şarj olurken fiş ve etiket basabilir ve başka fonksiyonlar görebilir.

Yazıcının dahili pilini şarj etmek için ZQ500 Serisi yazıcıyı (veya şarj yuvasını) AC güce bağlayın.

#### Araç



Araç Şarj Yuvası



İkili Araç Şarj Adaptörü



12-24V DC Güç Kaynağı

#### Araç Şarj Yuvası

Masaüstünde/bankoüstünde ya da araçta/forkliftte tek bir ZQ500 Serisi yazıcı takılıp şarj edilebilir. Açık uçlu araç çakmak adaptörü veya AC adaptörü ile birlikte sipariş edilmelidir. Sıvı ve katı sızıntısına karşı ekstra koruma için IP43 derecesine uygundur. Ekstra güçlü pil ve sert kılıf ile birlikte veya bunlar olmaksızın ZQ500 Serisi yazıcılarla uyumludur. RAM montaj kolu ile monte edilebilir. USB aracılığıyla bağlantı için özel sürücü gerekir.

#### İkili Araç Şarj Adaptörü

Araç çakmak güç adaptörü ile bir ZQ500 yazıcıyı ve bir TC70 veya TC75 mobil bilgisayar aynı anda şarj eder.

#### 12-24V DC Güç Kaynağı

12-24V DC güç kaynağı, açık uçlu ya da araç çakmak güç adaptörü ile ZQ500 Serisi yazıcıyı şarj eder. Jackı yazıcıya veya araç/tek yuvalı yazıcı şarj kızağına bağlar.

#### 4 Yuvalı Şarj İstasyonu



Aynı anda dört adete kadar ZQ500 Serisi yazıcı takılıp şarj edilebilir. Sert kılıf içinde bulunan ve ekstra güçlü pil takılmış ya da takılmamış yazıcıları destekler Güç kaynağı 4 Yuvalı Şarj İstasyonu ile gönderilir.

#### Pil Ölçümleri



3 Yuvalı Pil Şarj Aleti



1 Bölmeli Pil Şarj Cihazı

#### 3 Yuvalı Pil Şarj Aleti

Aynı anda üç adete kadar ZQ500 Serisi PowerPrecision+ Li-lyon yazıcı pili takılıp şarj edilebilir. 3 yuvalı pil şarj cihazı, güç kaynağı ve kabloyla birlikte gönderilir.

#### 1 Bölmeli Pil Şarj Cihazı

Tek bir ZQ500 Serisi PowerPrecision+ Li-lyon yazıcı pili takılıp şarj edilir. Entegre güç kaynağı. Elektrik kablosuyla birlikte gönderilir.

#### Sert kılıf

**PRODUCT SPEC SHEET**

ZQ511/ZQ521 Mobil Yazıcılar



Düşme dayanıklılığını 3 m/10 fit seviyesine yükseltin, portları yalıtın ve zorlu kullanım şartları için IP65 derecesini artırın. Tekli ya da ekstra güçlü pil paketleri, 4 yuvalı yazıcı güç istasyonu ve tek yuvalı şarj kazağıyla kullanılabilir.

# Özellikler

## Standart Özellikler

- Android, Apple iOS, Windows Mobil bağlantısı
- Bluetooth teknik özellikleri 4.1 EDR + LE
- WLAN 802.11ac
- Hızlı dolaşım 802.11r desteği
- 528 MHz ARM işlemci
- 3250 mAh; PowerPrecision+ (geri kazanılabilir, yeniden şarj edilebilir Li-lyon)
- USB mobil portları (opsiyonel gerilim azaltma kablosu ile)
- Power Smart Print Technology – gelecek baskı işlerini önceden tahmin ederek pil tüketimini ve baskı hızını optimize eder
- Barkod, metin ve grafiklerin direkt termal baskısı
- Katı ve sıvı sızıntısına karşı IP54 dereceli muhafaza
- Düşme ve çarpmalar için MIL-STD 810G onaylı
- Betona 6,6 fit (2 m) mesafeden birçok kez düşmeye karşı dayanıklılık
- IEC68-2-32 yuvarlanma dayanıklılık özelliği için 3,3'/1 m mesafeden 1300 kez yuvarlanma testi
- Pil ve kablosuz durumu için büyük simgelere sahip, basit ve kolay okunan LCD
- Çift taraflı yırtma barı, her yönde temiz yırtma sağlar (kaplamasız SKU'larda mevcut değildir)
- Dikey ve yatay baskı desteklenir
- Yazıcı her yönde kullanılabilir
- Çeşitli rulo genişlikleri için merkez yükleme ayarlanabilir
- Kolay medya yükleme için "katlanır" tasarımı
- Etiket sayacı
- XML desteği
- Yerleşik sabit ve ölçeklenebilir yazı tipleri
- Siyah işaret ve aralıklı medya algılayan sabit merkez konum sensörleri
- Soğuk Hava Tolerans modu - düşük sıcaklıklarda daha iyi yazıcı performansı için baskı hızlarını optimize edip dengeler
- PPME, Mirror, SNMP, WebServer, AirWatch® ve Soto Connectors ve Wavelink Avalanche®
- Wi-Fi üzerinden NTP (Ağ Saat Protokolü) desteği
- Uyku modu desteği. Bluetooth, WiFi ve Dokununca Uyanma
- WLAN SKU'ları zaman damgası onayı için gerçek zamanlı saat (RTC) desteği
- Web tabanlı yardım sayfalarına QR kodu bağlantıları; LCD üzerinde gösterilmez
- Zebra® Print Touch, Bluetooth eşleşmesini kolaylaştırır, Yakın Alan İletişimi (NFC) özellikli cihazlarla web tabanlı sayfaları açar
- ZQ511 ve ZQ521'de ayrı ürün olarak RFID modelleri mevcuttur (standart kanal tekli)

## Fiziksel Özellikler

<b>Boyutlar</b>	<b>ZQ511:</b> 15 cm U x 12 cm G x 6 cm Y 150 mm U x 120 mm G x 62 mm Y <b>ZQ521:</b> 16 cm U x 15,5 cm G x 6,5 cm Y 158 mm U x 155 mm D x 67 mm Y
<b>Ağırlık (Pil ile)</b>	<b>ZQ511:</b> 1,39 lbs/0,63 kg <b>ZQ521:</b> 1,73 lbs/0,79 kg

## Yazıcı Özellikleri

<b>İşletim Sistemi</b>	Link-OS®
<b>Çözünürlük</b>	203 dpi çözünürlük (8 nokta/mm)
<b>Bellek</b>	512MB RAM, 512MB Flaş (standart) 8 MB DRAM; 64 MB Flaş (Kullanıcı tarafından kullanılabilir)
<b>Maksimum Baskı Genişliği</b>	<b>ZQ511:</b> 2,83 inç/72 mm <b>ZQ521:</b> 4,09 inç/104 mm
<b>Maksimum Baskı Hızı</b>	5 inç/127 mm/saniye (Taslak modu kullanıldığında)
<b>Medya Sensörleri</b>	Siyah işaret ve aralıklı medya algılayan sabit merkez konum sensörleri
<b>Yazdırma Uzunluğu</b>	Maksimum: 99 cm
<b>Güç</b>	3250 mAh (nominal) çıkarılabilir, şarj edilebilir Power-Precision+ Li-lyon pil (opsiyonel ekstra güçlü pil ile)

## Medya Özellikleri

<b>Maksimum Medya Genişliği</b>	<b>ZQ511:</b> 3,15 inç/80 mm +1 mm <b>ZQ521:</b> 4,45 inç/113 mm +1 mm
<b>Maksimum Medya Rulo Boyutu</b>	<b>ZQ511:</b> 2 inç/51 mm <b>ZQ521:</b> 2,24 inç/57 mm
<b>Maksimum Medya Kalınlığı</b>	0,0063 inç (0,1600 mm) (etiketler için) ve 0,0055 inç (0,1397 mm) (fişler/etiketler için)
<b>Minimum Medya Kalınlığı</b>	0,05842 mm (0,0023 inç) (tüm medyalar için) (ZQ511 Kaplamasız SKU boyutları: 0,05334 mm/0,0021 inç)

<b>Medya Tipleri</b>	Fiş, Aralıklı/Siyah İşaretli Etiket, Kaplamasız, RFID
----------------------	---

## Çalışma Özellikleri

<b>Ortam</b>	Çalışma Sıcaklığı: -4°F ile 131°F/-20°C ile 55°C arası Çalışma Nem Oranı: %10 ile %90 arası, yoğunlaşmaz Şarj Sıcaklığı: 32°F ile 104°F/0°C ile 40°C arası Kızak Sıcaklığı: 32°F ile 122°F/0°C ile 50°C arası Depolama Sıcaklığı: -22°F ile 150°F/-30°C ile 66°C arası Depolama Nem Oranı: %10 ile %90 arası, yoğunlaşmaz
<b>Resmi Onaylar</b>	Emisyonlar: FCC Bölüm 15, Alt-bölüm B, EN55022 Sınıf B, EN55024, ICES- 003, EN55032 ve EN301489

## Cihaz Yazılımı

CPCL ve ZPL® programlama dilleri  
ZBI 2.x™ : yazıcıların bağımsız uygulamalar çalıştırmasını, çevre birimlerine bağlanmasını ve daha fazlasını yapmasını sağlayan, güçlü bir programlama dili  
ESC-POS (satış sonrası indirilebilir)

## Seçenekler

- RFID kodlama
- Kaplamasız baskı (sadece silikon merdane ile)

## Barkod Sembolojileri

### CPCL Barkod Sembolojileri

- Barkod Oranları: 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1
- Lineer Barkodlar: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), Interleaved 2/5, UPC-A, UPC-E, 2 ve 5 rakamlı eklenti, EAN-8, EAN-13, 2 ve 5 rakamlı eklenti
- 2 Boyutlu Barkodlar: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/DataBar™ (RSS) ailesi, Aztec, MSI/Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39

### ZPL Barkod Sembolojileri

- Barkod Oranları: 2:1, 3:1, 5:2, 7:3
- Lineer Barkodlar: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC-A ve UPC-E ve EAN 2 veya 5 rakamlı uzantılar, Planet Code, Plessey, POSTNET, Standart 2/5, Endüstriyel 2/5, Interleaved 2/5, LOGMARS, MSI, Codabar ve GS1 DataBar (RSS)
- 2 Boyutlu Barkodlar: PDF417, MicroPDF-417, Code 49, TLC39, Maxicode, Coda-block, Data Matrix, QR code, Aztec

## Yazı tipleri ve Karakter Setleri

<b>Standart Yazı Tipleri</b>	25 biteslemlilik, 1 yumuşak, ölçeklenebilir (CG Triumvirate Kalın Dar, Agfa Monotype Corporation'da UFST® içerir)
<b>Tüm Modeller ve Parça Numaralarını Kapsar</b>	Ölçeklenebilir Yazı Tipleri: Swiss721 (Latin, Kiril, İbranice ve Arapça karakterleri destekler)

## Pazarlar ve Uygulamalar

### Taşımacılık ve Lojistik

- Saha hizmetleri
- Çapraz yükleme
- Doğrudan mağazaya teslim
- Alım ve teslim belgesi ve saha satış otomasyonu ispata

- Torba yönetimi
- Posta ve kargo
- Yolcu biletleri

### İmalat/Depo

- Saha hizmetleri
- Doğrudan mağazaya teslim
- Palet etiketleme
- Paketleme/kullanıma hazırlama/çapraz sevkیات etiketleme

### Kamu

- Enerji ve sayaç kullanımı okuma
- Park ihlalleri
- E-alıntı:

### Pirakende ve Konaklama-Ağırlama

- Tıkla ve al fiş ve etiket baskısı
- Raf etiketleri
- Arabaya servis fiş yazdırma
- Arenalar/konser salonları/tema parklarına ait fişleri yazdırma

## PRODUCT SPEC SHEET

ZQ511/ZQ521 Mobil Yazıcılar

<b>Desteklenen Diğer Asya Yazı Tipleri</b>	<b>Grup A:</b> Parça Numaraları Endonezya, Tayvan, Kore, Malezya, Avustralya, Yeni Zelanda, Sri Lanka, Hindistan ve Ölçeklenebilir Geleneksel Çince Karakterleri destekler: NotoMono, Bitmap: 24x24 MKai, 16x16 New Sans MT, Ölçeklenebilir Korece Karakterler: NotoMono <b>Grup B:</b> Parça Numaraları Singapur, Tayland, Filipinler, Hong Kong, Vietnam ve Ölçeklenebilir Geleneksel Çince Karakterleri destekler: NotoMono ve Bitmap 16x16 NewSans MT. Ölçeklenebilir Tayca Karakterler: Angsana, Ölçeklenebilir Vietnamca Karakterler: Source-CodePro ve Bitmap 16x16 Utah <b>Grup C:</b> Çin destekleyen Parça Numaraları: Ölçeklenebilir Basitleştirilmiş Çince Karakterler: Hans ve Bitmap 24x24 Msung, 16x16 SimSun <b>Grup J:</b> Japonya destekleyen Parça Numaraları: Scalable NotoMono ve Square Gothic J MT, Bitmap 16x16, 24X24 Square Gothic J MT
--	--

### İletişim ve Ara Yüz Özellikleri

#### ZebraNet®802.11ac kablosuz iletişim desteği:

- AES şifrelemeli WPA ve WPA2
- 802.1x (WEP, WPA ya da WPA2 ile)
- EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
- 802.11d, 802.11i, 802.11r
- Eşzamanlı Bluetooth 4.2 çift kablosuz
- Wi-Fi Onayı
- Pairwise Master Key (PMK) önbellekleme kullanarak hızlı dolaşım, Opportunistic Anahtar Önbellekleme (OKC), EAP Hızlı Oturum yeniden başlatma veya 802.11r

#### Bluetooth 4.1 (Classic ve BLE) kablosuz bağlantı

- Güvenlik modelleri 1-4
- "iPod/iPhone/iPad için üretilmiştir" onaylı
- Anahtar Bağlama

#### Kablolu İletişim Özellikleri

- USB 2.0 son hız OTG arabirimi (12 Mbps)
- Mini-AB konektörü (opsiyonel gerilim azaltıcı)

### Ürün Garantisi

ZQ511 ve ZQ521 yazıcılar, sevkiyat tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. (Not: Piller ve Yazıcı Kafaları sarf malzemesi sayılmaktadır. Zebra Pilleri, sevkiyat tarihinden itibaren bir yıl süreyle, yazıcı kafaları sevkiyat tarihinden itibaren 6 ay süreyle garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen şu adresteki Ürün Garanti İstisnalar listesi sayfasını ziyaret edin: [www.zebra.com/warranty](http://www.zebra.com/warranty).

### Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare Essential ve Select Hizmetleri cihazlarınızın kullanılabilirliğini ve verimliliğini maksimuma çıkarır. Temel özellikleri arasında 7/24 teknik destek, tam kapsamlı hizmet, gelişmiş değişim ve yazılım güncellemeleri bulunur. İsteğe bağlı İzlenebilirlik hizmetleri de mevcuttur. Daha fazla bilgi için: [www.zebra.com/zebraonecare](http://www.zebra.com/zebraonecare). (Not: Hizmet durumu bölgeye göre değişebilir.)

### Print DNA Yazılımı

Dayanıklı yazıcılara sahip olmak önemli; fakat onları çalışır durumda tutacak şey için-deki yazılımdır. Zebra Print DNA'yı yazıcılarımıza dahil etmemizin nedeni de budur. Bu ürün, size, iş ihtiyaçlarınız gelişmekte olsa bile yazıcı performansını ürünün ömrü boyunca optimize etme olanağı sunan yazılım kapasitelerinden oluşan bir settir. Daha fazla bilgi için, lütfen ziyaret edin [www.zebra.com/printdna](http://www.zebra.com/printdna).

Optimum baskı kalitesi ve yazıcı performansı için orijinal Zebra sarf malzemeleri kullanın. Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.



**NA and Corporate Headquarters**  
+1 800 423 0442  
inquiry4@zebra.com

**Asia-Pacific Headquarters**  
+65 6858 0722  
contact.apac@zebra.com

**EMEA Headquarters**  
zebra.com/locations  
contact.emea@zebra.com

**Latin America Headquarters**  
zebra.com/locations  
la.contactme@zebra.com